

C3A

Binnen buiten
Wi-Fi-batterijcamera

**EZVIZ C3A IS EEN FULL HD 100%
DRAADLOZE WIFI-BATTERIJ
CAMERA VOOR BINNEN EN
BUITEN.**



De slimme EZVIZ C3A-beveiligingscamera heeft een wifi-module voor draadloos gebruik en kan dus overal worden geplaatst. De camera is geschikt voor binnen en buiten en kan door het weerbestendige en robuuste ontwerp in elk jaargetijde worden gebruikt. De C3A is voorzien van een sleuf voor een SD-kaart van maximaal 128 GB voor de opslag van video. Met het EZVIZ W2D-basisstation kunt u zes C3A-camera's tegelijk besturen en wordt de accuduur van de C3A effectief verlengd tot 9 maanden.

 **ezviz**
Video Security For Your Smart Life



HIGHLIGHTS



Volledig draadloos

interne accu en netwerkverbinding via wifi.



IP65-classificatie

water- en stofdicht ontwerp voor alle weersomstandigheden.



Grotere oplaadbare accu

5500 mAh oplaadbare lithium-accu, werkt 3-9 maanden op één lading.



Microfoon en luidspreker

tweeweg audio



Intelligente interne PIR-sensor

detecteer alleen bewegingen van mensen en dieren en voorkom valse alarmen.



Twee manieren om uw opnamen op te slaan

SD-kaart en opslag in de cloud (binnenkort beschikbaar).



Een breder beeld

dankzij de grote kijkhoek van 126° kunt u alle hoeken van uw kamer of tuin zien.



Allesomvattende EZVIZ-app

met de EZVIZ-app hebt u altijd en overal toegang tot uw camera's.



7,5 m nachtzicht

zie alles wat er gebeurt, zelfs in het donkr.



Eenvoudige bevestiging

inclusief alle benodigde accessoires.

OVER EZVIZ

Met EZVIZ kan je je leven appen. Je bent via je handpalm visueel met je thuis of je werk verbonden. Welkom in de smart home en smart business!

KENMERKEN



VOLLEDIG DRAADLOZE OPLOSSING

De C3A is een draadloze, standalone beveiligingscamera met een accu. Door het ontbreken van kabels kunt u deze binnen- en buitencamera overal plaatsen.

GROTERE OPLAADBARE ACCU

5500 mAh oplaadbare lithium-accu. Een volledig opgeladen C3A-camera werkt tot 3 maanden waardoor de downtime van de camera tot een minimum wordt beperkt. Als u het EZVIZ W2D-basisstation gebruikt, wordt de accuduur van de C3A effectief verlengd tot 9 maanden. (Bij normale temperaturen en activatie van 5 minuten per dag)

TWEE MANIEREN OM TE BEVESTIGEN

U kunt de EZVIZ C3A-camera op twee manieren bevestigen. Gebruik de meegeleverde basis of gebruik een beugel. (De beugel is een extra accessoire dat afzonderlijk moet worden aangeschaft.)



INTELLIGENTE INTERNE PIR-SENSOR

De instelbare PIR-sensor kan bewegingen detecteren en realtime meldingen versturen via de EZVIZ-app.

EEN BREDER BEELD

De C3A heeft een kijkhoek van 126°. Hierdoor kunt u alle hoeken van uw kamer of tuin zien en controleren of alles in orde is.



KENMERKEN



ZIE ALLES WAT ER GEBEURT, ZELFS IN HET DONKER

Zelfs als het echt donker is, ziet u wat er gebeurt. Wanneer het donker wordt, schakelt de camera automatisch over naar nachtzicht. Het bereik bedraagt 7,5 meter. Zo kunt u kijken of uw baby slaapt zonder hem te storen of kunt u 's nachts uw winkel of kantoor controleren.

WATER- EN STOFDICHT ONTWERP VOOR ALLE WEER- SOMSTANDIGHEDEN

De C3A is IP65-geclassificeerd. Dit betekent dat de camera water- en stofdicht is en te gebruiken is in de meest extreme omstandigheden of temperaturen, van -25°C tot 45°C.

TWEEWEG AUDIO

Dankzij de ingebouwde tweeweg audio kunt u niet alleen observeren, maar ook communiceren. Open de EZVIZ-app, start de communicatie en bepaal of u een indringer wilt wegjagen of iets wilt zeggen tegen de bezoeker aan de deur.

TWEE MANIEREN OM UW OPNAMEN OP TE SLAAN

De EZVIZ C3A ondersteunt een MicroSD-kaart van maximaal 128 GB. Elke C3A is een onafhankelijke unit voor de opname en opslag van video. We werken aan een plan voor optionele cloudopslag zodat al uw opnamen veilig worden bewaard.

ALLESOMVATTENDE EZVIZ-APP

Met de gebruiksvriendelijke EZVIZ-app voor iOS en Android kunt u tot vier live videostreams tegelijk bekijken. Als u verbinding wilt maken met andere EZVIZ-beveiligingsapparaten, zoals camera's, sensoren of recorders, voegt u ze toe in dezelfde app en gebruikt u ze vanuit deze app. Dankzij de duidelijke interface kunt u in slechts enkele klikken gemakkelijk al uw camera's vinden, instellingen wijzigen en zien wat er gebeurt.



SPECIFICATIES



CAMERA

Beeldsensor	1/4" 2-Megapixel sensor
Lens	2.2mm @ F2.4 /Diagonaal FOV: 126°
Nachtzicht	7.5m

VIDEOPARAMETERS

Compressie	Standard Smart H.264
Max. resolutie	1920 × 1080, FHD
Framerate	50Hz @ 25fps, 60Hz @ 30fps Adaptief framerate voor netwerkoverdracht
Algemene functie	3D DNR, DWDR, BLC

AUDIOPARAMETERS

Audio-input	ingebouwde omnidirectionele microfoon
Audio-output	ingebouwde luidspreker
Audiokwaliteit	ruis- en echo-onderdrukking

NETWERK

Draadloos	ingebouwde 2,4 GHz wifi en 868 MHz radiofrequentie
Netwerkconfiguratie	AP mode

GEBEURTENISSEN

Sensor	PIR-bewegingssensor
Alarm	Customized Alert Area
Mechanisme	de camera ontwaakt wanneer de PIR-sensor of de functie voor live beeld of afspelen wordt geactiveerd.

ALGEMEEN

Gebruiksomgeving	-20°C ~ 45°C, luchtvochtigheid 95% of minder (niet-condenserend)
Beschermingsgraad	IP65-classificatie
Lokale opslag	sleuf voor MicroSD-kaart minimaal 8 GB, maximaal 128 GB Aanbeveling voor compatibiliteitsklasse 10 of hoger (SD-kaart is alleen voor video-opslag van camera's met 1080p resolutie, een opname van 24 uur is ongeveer 21 GB groot)
Ingebouwde accu	5500 mAh oplaadbare li-ion-accu
Input stroomvoorziening	AC 100V~240V~50/60Hz
Output	DC 5V/1.5A
Lengte stroomkabel	1.5m
Type interface output stroomkabel	Micro-B
Stroomverbruik wifi tijdens stand-by	≤ 8mW

Inhoud van de doos?

1x EZVIZ C3A-camera
1x accu
1x metalen plaat
1x schroevenset
1x netwerkkabel
2x stroomadapter
1x snelstartgids